




KAPLAMASIZ *FLANŞLI*
GÜVENLİ DIŞ CEPHE İSKELESİ STATİK HESAP RAPORU



TS EN 12810-3D-SW09/250 H2-A/B-LS



KASIM 2019



İÇİNDEKİLER

- 1. RAPOR KONUSU VE KISA ÖZETİ**
- 2. DİKKATE ALINAN STANDARTLAR**
- 3. ANALİZ MODELİ VE DETAYLARI**
- 4. KESİTLER VE STATİK ÖZELLİKLERİ**
- 5. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ**
- 6. BAĞLANTILAR, MESNETLER VE ÖZELLİKLERİ**
- 7. YÜK ÇEŞİTLERİ ve YAPILAN YÜKLEMELER**
- 8. YÜK KOMBİNASYONLARI VE KOMBİNASYON FAKTÖRLERİ**
- 9. ANKRAJ TEPKİ KUVVETLERİ**
- 10. TASARIM MESNET TEPKİ KUVVETLERİ**
- 11. KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKİ**
- 12. SONUÇ**
- EK-A. ANALİZ ÇIKTILARI**

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 3.1 : 25,0 metrelik cephe görünümü

Şekil 3.2 : Ankraj Konfigürasyonu

Şekil 4.1: Tozluk kesiti ve statik özellikleri

Şekil 4.2: Kalas kesiti ve statik özellikleri

Şekil 4.3: Ø48,3 * 3,0mm boru profil kesiti ve statik özellikleri

Şekil 5.1 : St37 - (S235JR) Malzeme mekanik özellikleri

Şekil 6.1 : Analiz modeli - 1

Şekil 6.2 : Analiz modeli - 2

Şekil 7.1: Hareketli yükler

Şekil 7.2: Wdik Yükleme (kg/m)

Şekil 7.3: -Wdik Yükleme (kg/m)

Şekil 7.4: Wparalel Yükleme (kg/m)

Şekil 7.5: WdikH Yükleme (kg/m) (hizmet)

Şekil 7.6: -WdikH Yükleme (kg/m) (hizmet)

Şekil 7.7: WparalelH Yükleme (kg/m) (hizmet)

Şekil 9.1: Envelope kombinasyonuna göre ankraj kuvvetleri (ton,m)

Şekil 10.1: Envelope kombinasyonuna göre mesnet tepki kuvvetleri (ton,m)

Şekil 11 -1: Sistem Deplasmanı

1.RAPOR KONUSU VE ÖZETİ

Bu raporda DEMİREL YAPI firmasına ait olan flanşlı tip güvenli dış cephe iskelesinin TSE' nin belirlemiş olduğu yönetmeliklere göre statik hesabı anlatılmaktadır. Hesaplar iskelenin SW09 genişlik sınıfında (3 kalaslı) olduğu, kaplamasız olduğu ve 25,0m *24m boyutlarında olmak üzere 10 açıklıklı ve 12 katlı olarak kurulduğu varsayılarak yapılmıştır.


İskele ana taşıyıcı sistemini oluşturan dikmeler Ø48*3 mm lik borudan imal edilmiştir. Dikme boyları 2m' dir. Alt-üst komşu dikme elemanları 15cm içiçe geçirilerek birleştirilir. İskele stabilitesini sağlayan, açıklıklara göre maks. boyu 3,41m olan çapraz bağlantılar Ø48*3,0 mm lik borudan imal edilmiştir. Yürüme platformu olarak 30 cm genişliğinde, 1,5 mm sacdan bükme kalas kullanılmıştır. Tozluk (topukluk, süpürgelik) elemanı 15 cm yüksekliğindedir ve 1,5 mm lik sacdan bükülerek imal edilmiştir. Yatay bağlantılar, ana ve ara korkuluklar Ø48*3,0mm borudan imal edilmiştir. Bu elemanlardan oluşan taşıyıcı sistem ayarlı ayak millerinin üzerine oturur.

2.DİKKATE ALINAN STANDARTLAR

Hesapta TS-EN12810-1, TS-EN12810-2, TS-EN12811-1, TS-EN12811-2 ve TS-EN12811-3 standartlarından yararlanılmıştır.


3.ANALİZ MODELİ VE DETAYLARI

Genel ölçüler cm, yüklemeler kg/m, analiz sonuçları ton/cm, eleman sehimleri mm ve kesit çizimleri mm cinsinden verilmiştir. Aşağıda Şekil 3-1 de iskelenin genel ölçüleri yer almaktadır.



Şekil 3.1 : 25,0 metrelik cephe görünümü


İSKELE ANKRAJ KONFIGÜRASYONU




Şekil 3.2 : Ankraj Konfigürasyonu

4. KESİTLER VE STATİK ÖZELLİKLERİ


Aşağıda, alt başlıklar altında, analizde kullanılan iskele elemanlarının kesit boyutları ve mekanik özellikleri verilmiştir.



Şekil 4.1: Tozluk kesiti ve statik özellikleri




Şekil 4.2: Kalas kesiti ve statik özellikleri



Şekil 4.3: Ø48,0 * 3,0mm boru profil kesiti ve statik özellikleri

5. MALZEMELERİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ


Yukarıda kesit ölçüleri ve statik özellikleri verilen iskele elemanlarında St37 (S235JR) çelik kalitesi kullanılmıştır. Malzemenin mekanik özellikleri Şekil 5-1' de verilmiştir.




Şekil 5.1 : St37 - (S235JR) Malzeme mekanik özellikleri

6. BAĞLANTILAR, MESNETLER VE ÖZELLİKLERİ

TS-EN12810-2 madde 4.2 de belirtildiği üzere yapı gerçek davranışını sağlayabilmek için Analiz programında eleman bağlantılarının sınır şartları düzenlenmiştir. 2m lik dikme elemanlarının birleşim bölgesinde 15cm içiçe geçme bindirme yapıldığı için bu bölgede uç rijitliği tanımlanmıştır. Flanşlı sistemde borudan imal edilen yatay ve dikey elemanlar birbirlerine flanş ve kama aracılığı ile bağlanırlar. Borular bu şekilde sabitlendiklerinde global ekseninde her 3 yönde dönme ve yer değiştirme yapamazlar. Bu yüzden bağlantılarda mafsalsal tanımlanmamıştır.. Çapraz sistemi TS12810-1 EkB B.2 maddesinde belirtilen 1. tip diyagonal kışaklama sistemine uymaktadır. Uzun doğrultuda kullanılan bu çaprazlar Ø48*3,0mm boru profillerden imal edilmiş olup, birleşim koşullarından dolayı moment aktarmamaktadır ve programda M22 ve M33 serbestlikli olarak modellenmiştir. Kısa doğrultuda dikme ve yatay eleman birbirine kamalı bağlantı ile bağlanmıştır. Ayaklar basit mesnet olarak tarif edilmiş yerdeğiştirmelere karşı tutulu dönmelere karşı serbest olarak tanımlanmıştır. Ankrajlar çekme ve kesme eksenini lokal yönünde (1 ve 2 yönü) tutulu olacak şekilde mesnet tanımlanmıştır.



Şekil 6.1: Analiz modeli - 1



Şekil 6.2: Analiz modeli - 2

7. YÜK ÇEŞİTLERİ


7.A Ölü Yükler:

İskele elemanlarının kendi ağırlıkları Sap2000 programı tarafından tanımlanan kesitlere göre kendiliğinden hesaplara dahil edilir. Bu yükler kombinasyonlara 1.5 katı ile dahil edilmiştir.

7.B Hareketli Yükler:

TS EN 12811-1 madde 6.2.2 Çizelge-3' e göre düzgün yayılı hareketli yük değerleri alınmıştır. Yük 3 sınıfı için bu değer 200 kg/m² olarak hesaba dahil edilmiştir. Bu yük iskele çalışma katlarına uygulanmıştır. İskele çalışma katları en olumsuz durumu oluşturması açısından 10. 11. ve 12. katlar olarak seçilmiştir. Yükleme 10. ve 12. katlara yarım, 11. kata tam olarak yapılmıştır. Bu yükler kombinasyonlara 1.5 katı ile dahil edilmiştir.

Sap2000 programında hareketli yükler aşağıda Şekil 7.1 de gösterildiği şekilde kalas elemanları üzerine yayılı yük olarak tanımlanmıştır.



Yük sınıfı 3: 200kg/m²

Kalas genişliği: 32cm


Tam yükleme: $200 \times 0,32 = 64 \text{ kg/m}$

Yarım Yükleme: $200 \times 0,32 / 2 = 32 \text{ kg/m}$


Şekil 7.1: Hareketli yükler

7.C Rüzgâr Yükleri:


TS 12810-1, Madde 8.3' te verilen katsayılar ve Şekil 3' te verilen basınç değerlerine göre rüzgar hesaplamaları yapılmıştır. Servis dışı durumda iskele elemanlarına gelen yükler Çizelge 1' de gösterilmiştir. Hizmet durumunda iskele elemanlarına gelen yükler Çizelge 2' de gösterilmiştir.




Şekil 7.2: Wdik Yükleme (kg/m)




Şekil 7.3: -Wdık Yükleme (kg/m)




Şekil 7.4: Wparalel Yükleme (kg/m)



Şekil 7.5: WdikH Yükleme (kg/m) (hizmet)



Şekil 7.6: -WdikH Yükleme (kg/m) (hizmet)



Şekil 7.7: WparalelH Yükleme (kg/m) (hizmet)

Çizelge-1: Elemanlara Gelen Rüzgar Yükleri (servis dışı)

İskele Yüksekliği (m)	Tasarruflar Rüzgar Basıncı (kg/m ²)	Ø48.3 Boru Profile Etkilenen Yatay yük (kg/m)	15cm Genişlikli Tutluk Etkilenen Yük (kg/m)	20cm Referans Alana Etkilenen Yatay yük (kg/m)	40cm Referans Alana Etkilenen Yatay yük (kg/m)	40cm Referans Alana Etkilenen Yatay yük (kg/m)	40cm Referans Alana Etkilenen Yatay yük (kg/m)
0	80.0	3.84	2.72	12.00	16.00	32.00	32.00
2	82.5	3.96	2.81	12.38	16.50	33.00	33.00
4	85.0	4.08	2.89	12.75	17.00	34.00	34.00
6	87.5	4.20	2.98	13.13	17.50	35.00	35.00
8	90.0	4.32	3.06	13.50	18.00	36.00	36.00
10	92.5	4.44	3.15	13.88	18.50	37.00	37.00
12	95.0	4.56	3.23	14.25	19.00	38.00	38.00
14	97.5	4.68	3.32	14.63	19.50	39.00	39.00
16	100.0	4.80	3.40	15.00	20.00	40.00	40.00
18	102.5	4.92	3.49	15.38	20.50	41.00	41.00
20	105.0	5.04	3.57	15.75	21.00	42.00	42.00
22	107.5	5.16	3.66	16.13	21.50	43.00	43.00
24	110.0	5.28	3.74	16.50	22.00	44.00	44.00

Çizelge-2: Elemanlara Gelen Rüzgar Yükleri (hizmet)

İskele Yüksekliği (m)	Tasarm Rüzgar Basıncı (kg/m2)	Ø48.3 Boru Profile Etkiyen Yavil yük (kg/m)	Ø94.2 Boru Profile Etkiyen Yavil yük (kg/m)	15cm Genişlik Tutluk Etkiyen Yavil yük (kg/m)	40 cm Referans Alana Etkiyen Yavil yük (kg/m)	c _f dik	c _d dik	c _s dik	Ø48.3 Boru Profile Etkiyen Yavil yük (kg/m)	Ø94.2 Boru Profile Etkiyen Yavil yük (kg/m)	15cm Genişlikli Tutluk Etkiyen Yavil yük (kg/m)	20cm Referans Alana Etkiyen Yavil yük (kg/m)	20cm Referans Alana Etkiyen Yavil yük (kg/m)	40cm Referans Alana Etkiyen Yavil yük (kg/m)	40cm Referans Alana Etkiyen Yavil yük (kg/m)
0	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
2	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
4	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
6	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
8	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
10	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
12	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
14	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
16	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
18	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
20	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
22	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90
24	200	0.96	0.68	3.00	8.00	1.3	0.75	1	0.94	0.66	2.93	3.90	-1.95	7.80	-3.90


8. YÜK KOMBİNASYONLARI VE KOMBİNASYON FAKTÖRLERİ

Dead	: İskele eleman yükleri
Q	: Hareketli yük
Wdik	: Servis Dışı Cepheye dik esen rüzgar yükü
-Wdik	: Servis Dışı Arka cepheden dik esen rüzgar yükü
Wparalel	: Servis Dışı Cepheye paralel esen rüzgar yükü
WdikH	: Hizmet Cepheye dik esen rüzgar yükü (0,2kn/m ²)
-WdikH	: Hizmet Arka cepheden dik esen rüzgar yükü (0,2kn/m ²)
WparalelH	: Hizmet Cepheye paralel esen rüzgar yükü (0,2kn/m ²)

COMB1	: 1,5 Dead +1,5 Q
COMB2	: 1,5Dead +1,5 Q + WdikH
COMB3	: 1,5 Dead +1,5 Q + -WdikH
COMB4	: 1,5 Dead +1,5 Q + WparalelH
COMB5	: 1,5 Dead +0,375 Q + Wdik
COMB6	: 1,5 Dead +0,375 Q + - Wdik
COMB7	: 1,5 Dead +0,375 Q + Wparalel
COMB8	: Dead + Q + Wdik (sehim kontrolü)
ENVELOPE	= COMB1,COMB2,COMB3,COMB4,COMB5,COMB6,COMB7

9. ANKRAJ TEPKİ KUVVETLERİ


Envelope olarak oluşturulan yük kombinasyonuna göre Şekil 9-1 'de ankraj tepki kuvvetleri verilmiştir. Burada her bir ankraja gelen 7 kombinasyona ait maksimum kuvvet gösterilmiştir.



Şekil 9.1: Envelope kombinasyonuna göre ankraj kuvvetleri (ton,m)

10. MESNET TEPKİ KUVVETLERİ

Ayak mesnetlerine gelen maksimum yük envelope kombinasyonu için durumda 1855kg dır. Burada her bir ayağa gelen 7 kombinasyona ait maksimum kuvvet gösterilmiştir.




Şekil 10.1: Envelope kombinasyonuna göre mesnet tepki kuvvetleri (ton,m)

11. KESİTLERİN SEHİM VE DAYANIM TAHKİKİ

Tüm kesitlerin sehîm ve dayanım tahkiki Ek-A da tablo halinde verilmiştir. Eleman bazında sehîm yada gerilmeden dolayı oluşan maksimum kapasite oranları kapasite tablosunda görülmektedir.

Sistem bazında maksimum deplasman miktarı Şekil 11 -1 de verilmiştir. İki ankraj noktası arasındaki minumum mesafe 6m dir. Deplasman değeri $L/200$ formülüne göre $400/200=2\text{cm}$ değerini geçmemelidir.

Eleman tiplerine göre en olumsuz kombinasyonda en çok zorlanan kesitlerin detaylı gerilme hesapları aşağıda sırası ile verilmiştir.



Şekil 11 -1: Sistem Deplasmanı (1,898cm<2,000cm)


EUROCODE 3-1993 STEEL SECTION CHECK

Units | Tonf, cm, C

Combo : COMB2
Units : Tonf, cm, C

Frame : 1201
X Mid : 750,000
Y Mid : 53,000
Z Mid : 2220,000
Length : 106,000
Loc : 57,000

Design Sect: F48,3*3
Design Type: Beam
Frame Type :
Sect Class : Class 1
Major Axis : 0,000 degrees counterclockwise
RLLF : 1,000



Area : 4,241
IMajor : 10,783
IMinor : 10,783
Ixy : 0,000

SMajor : 4,493
SMinor : 4,493
ZMajor : 6,084
ZMinor : 6,084

rMajor : 1,595
rMinor : 1,595
E : 2100,000
Fy : 2,400

AUMajor: 2,127
AUMinor: 2,127

STRESS CHECK FORCES & MOMENTS

Location	P	M33	M22	U2	U3	T
57,000	-0,101	5,898	-0,024	0,155	-0,001	-0,003

PMM DEMAND/CAPACITY RATIO

Governing Equation	Total Ratio	P Ratio	MMajor Ratio	MMinor Ratio	Ratio Limit	Status Check
(5.5.4)	0,459	0,012	0,446	0,002	1,000	OK

AXIAL FORCE DESIGN

	Fc or Ft Force	Nc.Rd Capacity	Nt.Rd Capacity	Nb33.Rd Major	Nb22.Rd Minor
Axial	-0,101	8,330	9,253	8,330	9,193

MOMENT DESIGN

	M.Sd Moment	Mc.Rd Capacity	Mv.Rd Capacity	Mb.Rd Capacity
Major Moment	5,898	13,274	13,274	13,274
Minor Moment	-0,024	13,274	13,274	

	K Factor	L Factor	k Factor	klt Factor	C1 Factor
Major Moment	1,000	0,800	1,005	1,000	1,000
Minor Moment	1,000	0,321	1,001		


SHEAR DESIGN

	U.Sd Force	U.Rd Capacity	Stress Ratio	Status Check	Tu Torsion
Major Shear	0,155	2,679	0,058	OK	0,000
Minor Shear	0,001	2,679	0,001	OK	0,000

12. SONUÇ

Demirel Yapı firmasının imalatı olan SW09 genişliğine sahip 3 kalaslı flanşlı iskele dış cephe iskesinin analizi yapılmıştır. Rapor içerisinde iskele hesabında dikkate alınan boyutlar ve iskele yükseklikleri belirtilmiş, yapılan yüklemeler grafik ve sayısal olarak anlatılmıştır. İskele hesap yönetmeliklerine göre analizi yapılan bu iskelenin analiz sonuçlarından anlaşıldığı üzere rapor içerisinde belirtilen eleman kesiti, iskele boyutu, iskele kullanımı ve yükleme değerlerinin dışına çıkmadığı takdirde iskelenin kullanımında herhangi bir sakınca yoktur.

EK- A: ANALİZ ÇIKTILARI



0,00

0,50

0,70

0,90

1,00

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
108 F48,3*3	Column	No Messages	0,629629 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
105 F48,3*3	Column	No Messages	0,628036 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
103 F48,3*3	Column	No Messages	0,610715 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
112 F48,3*3	Column	No Messages	0,610219 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
110 F48,3*3	Column	No Messages	0,609993 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
101 F48,3*3	Column	No Messages	0,609905 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
99 F48,3*3	Column	No Messages	0,607872 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
1 F38*5	Column	No Messages	0,607348 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
114 F48,3*3	Column	No Messages	0,603759 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
6 F38*5	Column	No Messages	0,59722 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
7 F38*5	Column	No Messages	0,58135 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
5 F38*5	Column	No Messages	0,564233 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
8 F38*5	Column	No Messages	0,564075 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
4 F38*5	Column	No Messages	0,563445 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
9 F38*5	Column	No Messages	0,563428 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
3 F38*5	Column	No Messages	0,560846 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
10 F38*5	Column	No Messages	0,557497 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
123 F48,3*3	Column	No Messages	0,549752 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
122 F48,3*3	Column	No Messages	0,549017 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
213 F48,3*3	Column	No Messages	0,548857 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
210 F48,3*3	Column	No Messages	0,54756 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
125 F48,3*3	Column	No Messages	0,546206 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
121 F48,3*3	Column	No Messages	0,545801 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
124 F48,3*3	Column	No Messages	0,54574 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
120 F48,3*3	Column	No Messages	0,545617 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
119 F48,3*3	Column	No Messages	0,54548 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1155 F48,3*3	Column	No Messages	0,541955 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
126 F48,3*3	Column	No Messages	0,541225 PMM	COMB4	15	No Messages	No Messages		
318 F48,3*3	Column	No Messages	0,539563 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
315 F48,3*3	Column	No Messages	0,534249 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
1158 F48,3*3	Column	No Messages	0,534014 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
1160 F48,3*3	Column	No Messages	0,531258 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
208 F48,3*3	Column	No Messages	0,530985 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
217 F48,3*3	Column	No Messages	0,530867 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1151 F48,3*3	Column	No Messages	0,530713 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
215 F48,3*3	Column	No Messages	0,530676 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
206 F48,3*3	Column	No Messages	0,530269 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
204 F48,3*3	Column	No Messages	0,528448 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
219 F48,3*3	Column	No Messages	0,524753 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1153 F48,3*3	Column	No Messages	0,524077 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
18 F38*5	Column	No Messages	0,522582 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
17 F38*5	Column	No Messages	0,522547 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
118 F48,3*3	Column	No Messages	0,521573 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
311 F48,3*3	Column	No Messages	0,520872 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
320 F48,3*3	Column	No Messages	0,520695 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
313 F48,3*3	Column	No Messages	0,52068 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
322 F48,3*3	Column	No Messages	0,519825 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
16 F38*5	Column	No Messages	0,519626 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
15 F38*5	Column	No Messages	0,519078 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
14 F38*5	Column	No Messages	0,518375 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
309 F48,3*3	Column	No Messages	0,518332 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
19 F38*5	Column	No Messages	0,518244 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
20 F38*5	Column	No Messages	0,517315 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
1345 KALAS	Beam	No Messages	0,516172 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1197 KALAS	Beam	No Messages	0,516123 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1462 KALAS	Beam	No Messages	0,516058 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1218 KALAS	Beam	No Messages	0,515854 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1188 KALAS	Beam	No Messages	0,515724 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1209 KALAS	Beam	No Messages	0,515462 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
324 F48,3*3	Column	No Messages	0,514914 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
1194 KALAS	Beam	No Messages	0,514536 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1196 KALAS	Beam	No Messages	0,51436 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1215 KALAS	Beam	No Messages	0,514306 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1423 KALAS	Beam	No Messages	0,514174 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1217 KALAS	Beam	No Messages	0,514071 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1191 KALAS	Beam	No Messages	0,514052 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1449 KALAS	Beam	No Messages	0,513961 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1212 KALAS	Beam	No Messages	0,51388 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1384 KALAS	Beam	No Messages	0,513832 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1193 KALAS	Beam	No Messages	0,513821 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1192 KALAS	Beam	No Messages	0,513718 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1214 KALAS	Beam	No Messages	0,513652 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1410 KALAS	Beam	No Messages	0,513597 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1189 KALAS	Beam	No Messages	0,513562 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1213 KALAS	Beam	No Messages	0,513547 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1190 KALAS	Beam	No Messages	0,51351 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1210 KALAS	Beam	No Messages	0,513443 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1397 KALAS	Beam	No Messages	0,513439 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1211 KALAS	Beam	No Messages	0,513379 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1358 KALAS	Beam	No Messages	0,513312 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1371 KALAS	Beam	No Messages	0,513305 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1195 KALAS	Beam	No Messages	0,513289 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1216 KALAS	Beam	No Messages	0,513058 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1436 KALAS	Beam	No Messages	0,513056 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1053 F48,3*3	Column	No Messages	0,512322 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
97 F48,3*3	Column	No Messages	0,511655 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
21 F38*5	Column	No Messages	0,510736 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
1162 F48,3*3	Column	No Messages	0,510652 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
1149 F48,3*3	Column	No Messages	0,509843 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
228 F48,3*3	Column	No Messages	0,5032 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
227 F48,3*3	Column	No Messages	0,502552 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1050 F48,3*3	Column	No Messages	0,50078 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
1048 F48,3*3	Column	No Messages	0,499959 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
1164 F48,3*3	Column	No Messages	0,499777 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
226 F48,3*3	Column	No Messages	0,499771 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
224 F48,3*3	Column	No Messages	0,499344 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
225 F48,3*3	Column	No Messages	0,499309 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
230 F48,3*3	Column	No Messages	0,499053 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
229 F48,3*3	Column	No Messages	0,498791 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
13 F38*5	Column	No Messages	0,496699 PMM	COMB2	72,6	No Messages	No Messages		
1068 F48,3*3	Column	No Messages	0,495778 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
117 F48,3*3	Column	No Messages	0,495744 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1067 F48,3*3	Column	No Messages	0,493551 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
231 F48,3*3	Column	No Messages	0,493475 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1066 F48,3*3	Column	No Messages	0,492611 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
1055 F48,3*3	Column	No Messages	0,489329 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
1046 F48,3*3	Column	No Messages	0,488644 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
423 F48,3*3	Column	No Messages	0,488046 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
420 F48,3*3	Column	No Messages	0,487987 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1147 F48,3*3	Column	No Messages	0,486818 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
1069 F48,3*3	Column	No Messages	0,483707 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
1065 F48,3*3	Column	No Messages	0,483199 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
94 F48,3*3	Column	No Messages	0,481414 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
1057 F48,3*3	Column	No Messages	0,480853 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
1044 F48,3*3	Column	No Messages	0,479955 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
528 F48,3*3	Column	No Messages	0,478233 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
223 F48,3*3	Column	No Messages	0,476618 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
2 F38*5	Column	No Messages	0,475761 PMM	COMB3	72,6	No Messages	No Messages		
425 F48,3*3	Column	No Messages	0,475417 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
416 F48,3*3	Column	No Messages	0,475151 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
418 F48,3*3	Column	No Messages	0,475143 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
333 F48,3*3	Column	No Messages	0,475121 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
427 F48,3*3	Column	No Messages	0,474952 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1070 F48,3*3	Column	No Messages	0,474865 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
332 F48,3*3	Column	No Messages	0,474734 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1064 F48,3*3	Column	No Messages	0,474224 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
414 F48,3*3	Column	No Messages	0,473179 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
525 F48,3*3	Column	No Messages	0,472558 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
335 F48,3*3	Column	No Messages	0,471618 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
334 F48,3*3	Column	No Messages	0,471486 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
330 F48,3*3	Column	No Messages	0,471267 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
331 F48,3*3	Column	No Messages	0,47126 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
329 F48,3*3	Column	No Messages	0,47085 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
429 F48,3*3	Column	No Messages	0,470001 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
336 F48,3*3	Column	No Messages	0,467309 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
437 F48,3*3	Column	No Messages	0,466096 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
438 F48,3*3	Column	No Messages	0,465818 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
523 F48,3*3	Column	No Messages	0,464391 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
521 F48,3*3	Column	No Messages	0,463467 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
530 F48,3*3	Column	No Messages	0,463279 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
532 F48,3*3	Column	No Messages	0,463248 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
435 F48,3*3	Column	No Messages	0,462763 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
436 F48,3*3	Column	No Messages	0,462385 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
439 F48,3*3	Column	No Messages	0,462257 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
434 F48,3*3	Column	No Messages	0,462217 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
519 F48,3*3	Column	No Messages	0,461935 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
440 F48,3*3	Column	No Messages	0,461883 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1203 F48,3*3	Beam	No Messages	0,45893 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
1201 F48,3*3	Beam	No Messages	0,458605 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
1205 F48,3*3	Beam	No Messages	0,458568 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
534 F48,3*3	Column	No Messages	0,457816 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
441 F48,3*3	Column	No Messages	0,457102 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
127 F48,3*3	Column	No Messages	0,456636 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1207 F48,3*3	Beam	No Messages	0,455513 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
1199 F48,3*3	Beam	No Messages	0,455098 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
1059 F48,3*3	Column	No Messages	0,452805 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
1071 F48,3*3	Column	No Messages	0,44857 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
328 F48,3*3	Column	No Messages	0,448459 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
202 F48,3*3	Column	No Messages	0,448298 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
222 F48,3*3	Column	No Messages	0,446358 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1202 F48,3*3	Beam	No Messages	0,445197 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		
1206 F48,3*3	Beam	No Messages	0,444948 PMM	COMB2	57	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1200 F48,3*3	Beam	Beam	No Messages	0,444838 PMM		COMB2	57	No Messages	No Messages
1204 F48,3*3	Beam	Beam	No Messages	0,443499 PMM		COMB2	57	No Messages	No Messages
1063 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,441704 PMM		COMB5	185	No Messages	No Messages
433 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,440396 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
307 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,43759 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
543 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,437011 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
542 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,436202 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
1042 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,435419 PMM		COMB5	12,8	No Messages	No Messages
545 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,433363 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
541 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,433192 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
544 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,4331 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
540 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,432874 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
199 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,432868 PMM		COMB2	12,8	No Messages	No Messages
539 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,432613 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
12 F38*5	Column	Column	No Messages	0,431327 PMM		COMB2	72,6	No Messages	No Messages
633 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,429582 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
630 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,42924 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
546 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,429124 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
648 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,42746 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
647 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,426592 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
1039 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,426419 PMM		COMB5	12,8	No Messages	No Messages
646 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,424133 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
645 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,423519 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
644 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,423512 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
650 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,423182 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
649 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,423013 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
11 F38*5	Column	Column	No Messages	0,421074 PMM		COMB3	72,6	No Messages	No Messages
628 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,420251 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
635 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,419865 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
637 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,419835 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
626 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,41961 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
624 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,41849 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
738 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,418199 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
651 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,417912 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
327 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,417689 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
639 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,414705 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
735 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,412666 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
538 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,410326 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
432 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,409961 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
731 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,408363 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
733 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,408165 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
740 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,408143 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
742 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,407429 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
729 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,406591 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
304 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,404078 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
744 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,404035 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
232 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,403776 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
1062 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,40319 PMM		COMB5	185	No Messages	No Messages
1172 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,402426 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
643 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,401893 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
1173 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,401707 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
412 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,401494 PMM		COMB3	12,8	No Messages	No Messages
1174 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,400628 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
1170 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,400556 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
1171 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,400011 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
1175 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,399763 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
1169 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,399263 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
753 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,397699 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
752 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,397277 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
1176 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,396106 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
754 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,394398 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
755 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,394351 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
751 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,394205 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
750 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,394173 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
749 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,39357 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
756 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,391108 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
409 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,388633 PMM		COMB2	12,8	No Messages	No Messages
857 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,387554 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
1061 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,38737 PMM		COMB5	12,8	No Messages	No Messages
858 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,387309 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
517 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,387114 PMM		COMB2	13	No Messages	No Messages
22 F38*5	Column	Column	No Messages	0,386706 PMM		COMB2	72,6	No Messages	No Messages
1072 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,386185 PMM		COMB5	185	No Messages	No Messages
855 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,384754 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
856 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,384391 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
859 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,384319 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
854 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,384114 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
860 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,383756 PMM		COMB2	15	No Messages	No Messages
1168 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,382835 PMM		COMB3	185	No Messages	No Messages
537 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,38263 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages
337 F48,3*3	Column	Column	No Messages	0,380648 PMM		COMB3	15	No Messages	No Messages

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
861 F48,3*3	Column	No Messages	0,380087 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
642 F48,3*3	Column	No Messages	0,375632 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
843 F48,3*3	Column	No Messages	0,373345 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
748 F48,3*3	Column	No Messages	0,373332 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
840 F48,3*3	Column	No Messages	0,369579 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
442 F48,3*3	Column	No Messages	0,367737 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
853 F48,3*3	Column	No Messages	0,365696 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
845 F48,3*3	Column	No Messages	0,365609 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
836 F48,3*3	Column	No Messages	0,365537 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
838 F48,3*3	Column	No Messages	0,365416 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
847 F48,3*3	Column	No Messages	0,365102 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
834 F48,3*3	Column	No Messages	0,364346 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1166 F48,3*3	Column	No Messages	0,3625 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
849 F48,3*3	Column	No Messages	0,361858 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
948 F48,3*3	Column	No Messages	0,359569 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
622 F48,3*3	Column	No Messages	0,356312 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
514 F48,3*3	Column	No Messages	0,35621 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
963 F48,3*3	Column	No Messages	0,356147 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
962 F48,3*3	Column	No Messages	0,35517 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1144 F48,3*3	Column	No Messages	0,354362 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
961 F48,3*3	Column	No Messages	0,352993 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
965 F48,3*3	Column	No Messages	0,352832 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
964 F48,3*3	Column	No Messages	0,352795 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
960 F48,3*3	Column	No Messages	0,352614 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
959 F48,3*3	Column	No Messages	0,352217 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
943 F48,3*3	Column	No Messages	0,350221 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
966 F48,3*3	Column	No Messages	0,350199 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
941 F48,3*3	Column	No Messages	0,34941 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
952 F48,3*3	Column	No Messages	0,349291 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
950 F48,3*3	Column	No Messages	0,349163 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
939 F48,3*3	Column	No Messages	0,348766 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
619 F48,3*3	Column	No Messages	0,347644 PMM	COMB2	12,8	No Messages	No Messages		
547 F48,3*3	Column	No Messages	0,347036 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
945 F48,3*3	Column	No Messages	0,346182 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
954 F48,3*3	Column	No Messages	0,346174 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
747 F48,3*3	Column	No Messages	0,343485 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
727 F48,3*3	Column	No Messages	0,342872 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
116 F48,3*3	Column	No Messages	0,341377 PMM	COMB2	12,8	No Messages	No Messages		
652 F48,3*3	Column	No Messages	0,335785 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
958 F48,3*3	Column	No Messages	0,3344 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
852 F48,3*3	Column	No Messages	0,332032 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
832 F48,3*3	Column	No Messages	0,319624 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
757 F48,3*3	Column	No Messages	0,311415 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
957 F48,3*3	Column	No Messages	0,30185 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
937 F48,3*3	Column	No Messages	0,300841 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
724 F48,3*3	Column	No Messages	0,29743 PMM	COMB2	13	No Messages	No Messages		
862 F48,3*3	Column	No Messages	0,29738 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
221 F48,3*3	Column	No Messages	0,296122 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
829 F48,3*3	Column	No Messages	0,296094 PMM	COMB2	12,8	No Messages	No Messages		
994 F48,3*3	Beam	No Messages	0,294301 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
1167 F48,3*3	Column	No Messages	0,293166 PMM	COMB3	185	No Messages	No Messages		
326 F48,3*3	Column	No Messages	0,291614 PMM	COMB2	12,8	No Messages	No Messages		
992 F48,3*3	Beam	No Messages	0,290199 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
1277 F48,3*3	Column	No Messages	0,286063 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1252 F48,3*3	Column	No Messages	0,284632 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1278 F48,3*3	Column	No Messages	0,284213 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1275 F48,3*3	Column	No Messages	0,284207 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1279 F48,3*3	Column	No Messages	0,284175 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1295 KALAS	Beam	No Messages	0,283015 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1296 KALAS	Beam	No Messages	0,282702 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1280 F48,3*3	Column	No Messages	0,282537 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1308 F48,3*3	Beam	No Messages	0,282417 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1276 F48,3*3	Column	No Messages	0,282387 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1294 KALAS	Beam	No Messages	0,282276 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1297 KALAS	Beam	No Messages	0,282007 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1274 F48,3*3	Column	No Messages	0,282003 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1306 F48,3*3	Beam	No Messages	0,281944 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1307 F48,3*3	Beam	No Messages	0,2819 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1310 F48,3*3	Beam	No Messages	0,281843 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1309 F48,3*3	Beam	No Messages	0,281802 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1305 F48,3*3	Beam	No Messages	0,281775 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1311 F48,3*3	Beam	No Messages	0,281539 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1293 KALAS	Beam	No Messages	0,280998 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1208 F48,3*3	Beam	No Messages	0,280892 PMM	COMB5	89	No Messages	No Messages		
1304 F48,3*3	Beam	No Messages	0,280723 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1298 KALAS	Beam	No Messages	0,280351 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
996 F48,3*3	Beam	No Messages	0,280208 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
990 F48,3*3	Beam	No Messages	0,279672 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
1299 KALAS	Beam	No Messages	0,2795 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1281 F48,3*3	Column	No Messages	0,279454 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
1256 F48,3*3	Column	No Messages	0,279421 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1265 F48,3*3	Column	No Messages	0,279283 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1300 KALAS	Beam	No Messages	0,278756 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1254 F48,3*3	Column	No Messages	0,278733 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1267 F48,3*3	Column	No Messages	0,278532 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1317 KALAS	Beam	No Messages	0,278427 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1258 F48,3*3	Column	No Messages	0,278404 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1318 KALAS	Beam	No Messages	0,278355 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1316 KALAS	Beam	No Messages	0,278287 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1319 KALAS	Beam	No Messages	0,278119 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1301 KALAS	Beam	No Messages	0,278088 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1315 KALAS	Beam	No Messages	0,277866 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1320 KALAS	Beam	No Messages	0,277814 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1312 F48,3*3	Beam	No Messages	0,27777 PMM	COMB3	57	No Messages	No Messages		
1314 KALAS	Beam	No Messages	0,277622 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1083 KALAS	Beam	No Messages	0,277536 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1321 KALAS	Beam	No Messages	0,277468 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1302 KALAS	Beam	No Messages	0,277346 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1088 KALAS	Beam	No Messages	0,277237 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1322 KALAS	Beam	No Messages	0,277135 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1346 KALAS	Beam	No Messages	0,2771 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1409 KALAS	Beam	No Messages	0,277094 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1396 KALAS	Beam	No Messages	0,277053 PMM	COMB3	150	No Messages	No Messages		
1422 KALAS	Beam	No Messages	0,276982 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1435 KALAS	Beam	No Messages	0,276933 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1323 KALAS	Beam	No Messages	0,276918 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1383 KALAS	Beam	No Messages	0,276903 PMM	COMB3	150	No Messages	No Messages		
1084 KALAS	Beam	No Messages	0,276886 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1448 KALAS	Beam	No Messages	0,276872 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1385 KALAS	Beam	No Messages	0,276844 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1091 KALAS	Beam	No Messages	0,276839 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1372 KALAS	Beam	No Messages	0,276836 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1370 KALAS	Beam	No Messages	0,276833 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1089 KALAS	Beam	No Messages	0,276826 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1398 KALAS	Beam	No Messages	0,276823 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1090 KALAS	Beam	No Messages	0,276815 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1359 KALAS	Beam	No Messages	0,276805 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1087 KALAS	Beam	No Messages	0,276793 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1411 KALAS	Beam	No Messages	0,276779 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1108 KALAS	Beam	No Messages	0,276756 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1357 KALAS	Beam	No Messages	0,276755 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1109 KALAS	Beam	No Messages	0,276743 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1424 KALAS	Beam	No Messages	0,2767 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1085 KALAS	Beam	No Messages	0,276659 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1105 KALAS	Beam	No Messages	0,276656 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1092 KALAS	Beam	No Messages	0,276631 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1086 KALAS	Beam	No Messages	0,276625 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1463 KALAS	Beam	No Messages	0,276614 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1437 KALAS	Beam	No Messages	0,27661 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1461 KALAS	Beam	No Messages	0,276604 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1110 KALAS	Beam	No Messages	0,276598 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1344 KALAS	Beam	No Messages	0,276581 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1106 KALAS	Beam	No Messages	0,276576 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1112 KALAS	Beam	No Messages	0,276571 PMM	COMB3	100	No Messages	No Messages		
1111 KALAS	Beam	No Messages	0,276542 PMM	COMB2	100	No Messages	No Messages		
1104 KALAS	Beam	No Messages	0,276525 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1450 KALAS	Beam	No Messages	0,276513 PMM	COMB4	100	No Messages	No Messages		
1107 KALAS	Beam	No Messages	0,276499 PMM	COMB2	150	No Messages	No Messages		
1113 KALAS	Beam	No Messages	0,27647 PMM	COMB4	150	No Messages	No Messages		
1260 F48,3*3	Column	No Messages	0,276247 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
967 F48,3*3	Column	No Messages	0,275541 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1269 F48,3*3	Column	No Messages	0,275432 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1263 F48,3*3	Column	No Messages	0,273771 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1177 F48,3*3	Column	No Messages	0,271986 PMM	COMB3	185	No Messages	No Messages		
1198 F48,3*3	Beam	No Messages	0,271841 PMM	COMB5	89	No Messages	No Messages		
1273 F48,3*3	Column	No Messages	0,267002 PMM	COMB2	15	No Messages	No Messages		
993 F48,3*3	Beam	No Messages	0,265799 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
536 F48,3*3	Column	No Messages	0,264786 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
431 F48,3*3	Column	No Messages	0,262997 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
934 F48,3*3	Column	No Messages	0,25768 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
995 F48,3*3	Beam	No Messages	0,256148 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
991 F48,3*3	Beam	No Messages	0,255703 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
1094 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242845 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1095 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242436 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1096 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242434 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1100 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242431 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1101 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242427 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1097 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242423 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1102 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242127 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1098 F48,3*3	Beam	No Messages	0,242041 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1099 F48,3*3	Beam	No Messages	0,241986 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
997 F48,3*3	Beam	No Messages	0,23454 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
988 F48,3*3	Beam	No Messages	0,233433 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
641 F48,3*3	Column	No Messages	0,233168 PMM	COMB5	12,8	No Messages	No Messages		
956 F48,3*3	Column	No Messages	0,231949 PMM	COMB5	185	No Messages	No Messages		
746 F48,3*3	Column	No Messages	0,227468 PMM	COMB2	12,8	No Messages	No Messages		
989 F48,3*3	Beam	No Messages	0,222533 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
998 F48,3*3	Beam	No Messages	0,213765 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
851 F48,3*3	Column	No Messages	0,199781 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1272 F48,3*3	Column	No Messages	0,1839 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1282 F48,3*3	Column	No Messages	0,164235 PMM	COMB3	15	No Messages	No Messages		
1271 F48,3*3	Column	No Messages	0,147237 PMM	COMB4	12,8	No Messages	No Messages		
1313 F48,3*3	Beam	No Messages	0,146603 PMM	COMB4	57	No Messages	No Messages		
1303 F48,3*3	Beam	No Messages	0,146116 PMM	COMB4	57	No Messages	No Messages		
1249 F48,3*3	Column	No Messages	0,144579 PMM	COMB3	12,8	No Messages	No Messages		
1093 F48,3*3	Beam	No Messages	0,128753 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
1103 F48,3*3	Beam	No Messages	0,122699 PMM	COMB1	57	No Messages	No Messages		
1145 F48,3*3	Brace	No Messages	0,120913 PMM	COMB5	160,078	No Messages	No Messages		
631 F48,3*3	Brace	No Messages	0,11122 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1051 F48,3*3	Brace	No Messages	0,110622 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
841 F48,3*3	Brace	No Messages	0,110301 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
211 F48,3*3	Brace	No Messages	0,108379 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
421 F48,3*3	Brace	No Messages	0,10472 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
106 F48,3*3	Brace	No Messages	0,101755 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
526 F48,3*3	Brace	No Messages	0,101335 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
935 F48,3*3	Brace	No Messages	0,100458 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1156 F48,3*3	Brace	No Messages	0,097171 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
946 F48,3*3	Brace	No Messages	0,095817 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
736 F48,3*3	Brace	No Messages	0,095555 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
316 F48,3*3	Brace	No Messages	0,095454 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1228 F48,3*3	Beam	No Messages	0,092085 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
515 F48,3*3	Brace	No Messages	0,090567 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1219 F48,3*3	Beam	No Messages	0,089899 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
725 F48,3*3	Brace	No Messages	0,088427 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
778 F48,3*3	Beam	No Messages	0,086941 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
154 F48,3*3	Beam	No Messages	0,086616 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
150 F48,3*3	Beam	No Messages	0,086307 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
156 F48,3*3	Beam	No Messages	0,086097 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
152 F48,3*3	Beam	No Messages	0,085732 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
788 F48,3*3	Beam	No Messages	0,085465 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
358 F48,3*3	Beam	No Messages	0,082104 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
368 F48,3*3	Beam	No Messages	0,079917 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
305 F48,3*3	Brace	No Messages	0,077902 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
779 F48,3*3	Beam	No Messages	0,076887 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
787 F48,3*3	Beam	No Messages	0,075412 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
359 F48,3*3	Beam	No Messages	0,07384 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
367 F48,3*3	Beam	No Messages	0,071744 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
95 F48,3*3	Brace	No Messages	0,070545 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
153 F48,3*3	Beam	No Messages	0,069298 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
151 F48,3*3	Beam	No Messages	0,067711 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
155 F48,3*3	Beam	No Messages	0,067662 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
148 F48,3*3	Beam	No Messages	0,067577 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
157 F48,3*3	Beam	No Messages	0,066268 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
784 F48,3*3	Beam	No Messages	0,065953 PMM	COMB7	23	No Messages	No Messages		
158 F48,3*3	Beam	No Messages	0,064587 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
149 F48,3*3	Beam	No Messages	0,064274 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
574 F48,3*3	Beam	No Messages	0,064108 PMM	COMB7	23	No Messages	No Messages		
783 F48,3*3	Beam	No Messages	0,063646 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1460 KALAS	Beam	No Messages	0,063424 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1343 KALAS	Beam	No Messages	0,063387 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
576 F48,3*3	Beam	No Messages	0,063349 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
570 F48,3*3	Beam	No Messages	0,063155 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
785 F48,3*3	Beam	No Messages	0,063131 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
781 F48,3*3	Beam	No Messages	0,063121 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
978 KALAS	Beam	No Messages	0,06307 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
987 KALAS	Beam	No Messages	0,062831 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
780 F48,3*3	Beam	No Messages	0,062345 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
48 F48,3*3	Beam	No Messages	0,062302 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
1008 KALAS	Beam	No Messages	0,06221 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
999 KALAS	Beam	No Messages	0,062197 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1458 KALAS	Beam	No Messages	0,061802 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
572 F48,3*3	Beam	No Messages	0,061747 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1341 KALAS	Beam	No Messages	0,06171 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
786 F48,3*3	Beam	No Messages	0,061618 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
363 F48,3*3	Beam	No Messages	0,061573 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
777 KALAS	Beam	No Messages	0,061517 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
46 F48,3*3	Beam	No Messages	0,061493 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
768 KALAS	Beam	No Messages	0,06136 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
50 F48,3*3	Beam	No Messages	0,06116 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
782 F48,3*3	Beam	No Messages	0,06099 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
365 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060928 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
49 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060798 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
798 KALAS	Beam	No Messages	0,060795 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
47 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060744 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
789 KALAS	Beam	No Messages	0,060659 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1454 KALAS	Beam	No Messages	0,060622 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1337 KALAS	Beam	No Messages	0,060529 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
44 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060443 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
357 KALAS	Beam	No Messages	0,06035 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
348 KALAS	Beam	No Messages	0,060229 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
45 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060174 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
361 F48,3*3	Beam	No Messages	0,060098 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
378 KALAS	Beam	No Messages	0,059698 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
364 F48,3*3	Beam	No Messages	0,059647 PMM	COMB7	23	No Messages	No Messages		
52 F48,3*3	Beam	No Messages	0,059574 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
369 KALAS	Beam	No Messages	0,059541 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
569 F48,3*3	Beam	No Messages	0,05954 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
51 F48,3*3	Beam	No Messages	0,059367 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
573 F48,3*3	Beam	No Messages	0,059178 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
1129 TOZLUK	Beam	No Messages	0,05855 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1130 TOZLUK	Beam	No Messages	0,058428 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
575 F48,3*3	Beam	No Messages	0,058426 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
571 F48,3*3	Beam	No Messages	0,058212 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
776 KALAS	Beam	No Messages	0,058205 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
769 KALAS	Beam	No Messages	0,057695 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
360 F48,3*3	Beam	No Messages	0,05769 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
366 F48,3*3	Beam	No Messages	0,057669 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
1078 F48,3*3	Beam	No Messages	0,057481 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
797 KALAS	Beam	No Messages	0,057454 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
356 KALAS	Beam	No Messages	0,057296 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
790 KALAS	Beam	No Messages	0,057224 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1131 TOZLUK	Beam	No Messages	0,057223 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
577 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0572 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
1445 KALAS	Beam	No Messages	0,057006 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
362 F48,3*3	Beam	No Messages	0,056912 PMM	COMB7	57	No Messages	No Messages		
349 KALAS	Beam	No Messages	0,056905 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1354 KALAS	Beam	No Messages	0,056814 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
377 KALAS	Beam	No Messages	0,056646 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
370 KALAS	Beam	No Messages	0,056385 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
200 F48,3*3	Brace	No Messages	0,056325 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1128 TOZLUK	Beam	No Messages	0,056279 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1441 KALAS	Beam	No Messages	0,056229 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1350 KALAS	Beam	No Messages	0,055977 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
568 F48,3*3	Beam	No Messages	0,05582 PMM	COMB5	89	No Messages	No Messages		
620 F48,3*3	Brace	No Messages	0,055561 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
1079 F48,3*3	Beam	No Messages	0,055556 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
1132 TOZLUK	Beam	No Messages	0,055516 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1127 TOZLUK	Beam	No Messages	0,055037 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1456 KALAS	Beam	No Messages	0,055024 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1339 KALAS	Beam	No Messages	0,055004 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
567 KALAS	Beam	No Messages	0,054689 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
558 KALAS	Beam	No Messages	0,054532 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1447 KALAS	Beam	No Messages	0,05432 PMM	COMB5	50	No Messages	No Messages		
588 KALAS	Beam	No Messages	0,054313 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
579 KALAS	Beam	No Messages	0,054234 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1356 KALAS	Beam	No Messages	0,054085 PMM	COMB5	50	No Messages	No Messages		
1126 TOZLUK	Beam	No Messages	0,053703 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
980 KALAS	Beam	No Messages	0,053367 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
985 KALAS	Beam	No Messages	0,053078 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1001 KALAS	Beam	No Messages	0,052944 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1006 KALAS	Beam	No Messages	0,052863 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
979 KALAS	Beam	No Messages	0,052852 PMM	COMB5	50	No Messages	No Messages		
1007 KALAS	Beam	No Messages	0,052852 PMM	COMB5	200	No Messages	No Messages		
1369 KALAS	Beam	No Messages	0,052829 PMM	COMB5	50	No Messages	No Messages		
986 KALAS	Beam	No Messages	0,05279 PMM	COMB5	200	No Messages	No Messages		
1000 KALAS	Beam	No Messages	0,052716 PMM	COMB5	50	No Messages	No Messages		
1434 KALAS	Beam	No Messages	0,052712 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1236 TOZLUK	Beam	No Messages	0,052652 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1334 KALAS	Beam	No Messages	0,05238 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1237 TOZLUK	Beam	No Messages	0,052311 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1451 KALAS	Beam	No Messages	0,052277 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1133 TOZLUK	Beam	No Messages	0,052246 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
147 KALAS	Beam	No Messages	0,052224 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1261 F48,3*3	Brace	No Messages	0,051995 PMM	COMB3	160,078	No Messages	No Messages		
1235 TOZLUK	Beam	No Messages	0,051867 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
168 KALAS	Beam	No Messages	0,051753 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
982 KALAS	Beam	No Messages	0,051741 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
138 KALAS	Beam	No Messages	0,051733 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
159 KALAS	Beam	No Messages	0,05172 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
983 KALAS	Beam	No Messages	0,051639 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1080 F48,3*3	Beam	No Messages	0,051581 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
1003 KALAS	Beam	No Messages	0,051291 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1125 TOZLUK	Beam	No Messages	0,051276 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1004 KALAS	Beam	No Messages	0,051221 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1395 KALAS	Beam	No Messages	0,051217 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1408 KALAS	Beam	No Messages	0,051149 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
981 KALAS	Beam	No Messages	0,051089 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1040 F48,3*3	Brace	No Messages	0,050926 PMM	COMB2	160,078	No Messages	No Messages		
830 F48,3*3	Brace	No Messages	0,050907 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
984 KALAS	Beam	No Messages	0,050898 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
578 F48,3*3	Beam	No Messages	0,05069 PMM	COMB5	89	No Messages	No Messages		
1005 KALAS	Beam	No Messages	0,050649 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1002 KALAS	Beam	No Messages	0,050632 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
884 F48,3*3	Beam	No Messages	0,050602 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1421 KALAS	Beam	No Messages	0,050515 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1230 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050476 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1382 KALAS	Beam	No Messages	0,050411 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1234 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050355 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1238 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050346 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1231 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050171 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1229 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050168 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1233 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050035 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1232 TOZLUK	Beam	No Messages	0,050019 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
774 KALAS	Beam	No Messages	0,049832 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
771 KALAS	Beam	No Messages	0,049615 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
354 KALAS	Beam	No Messages	0,049441 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
674 F48,3*3	Beam	No Messages	0,049287 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
351 KALAS	Beam	No Messages	0,049285 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1178 F48,3*3	Beam	No Messages	0,049275 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
795 KALAS	Beam	No Messages	0,04917 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1028 TOZLUK	Beam	No Messages	0,049148 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
792 KALAS	Beam	No Messages	0,049068 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
892 F48,3*3	Beam	No Messages	0,048976 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
565 KALAS	Beam	No Messages	0,048919 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1124 TOZLUK	Beam	No Messages	0,048904 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1027 TOZLUK	Beam	No Messages	0,048827 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
375 KALAS	Beam	No Messages	0,048806 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1419 KALAS	Beam	No Messages	0,048759 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1380 KALAS	Beam	No Messages	0,048688 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
586 KALAS	Beam	No Messages	0,048683 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
372 KALAS	Beam	No Messages	0,048676 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1019 TOZLUK	Beam	No Messages	0,048663 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1365 KALAS	Beam	No Messages	0,048663 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
773 KALAS	Beam	No Messages	0,048661 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1430 KALAS	Beam	No Messages	0,04863 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
772 KALAS	Beam	No Messages	0,048611 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1443 KALAS	Beam	No Messages	0,048583 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
581 KALAS	Beam	No Messages	0,04857 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1352 KALAS	Beam	No Messages	0,048528 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1415 KALAS	Beam	No Messages	0,048399 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
352 KALAS	Beam	No Messages	0,048391 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
353 KALAS	Beam	No Messages	0,048348 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
566 KALAS	Beam	No Messages	0,048308 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1376 KALAS	Beam	No Messages	0,048296 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
464 F48,3*3	Beam	No Messages	0,048269 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
560 KALAS	Beam	No Messages	0,048266 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
885 F48,3*3	Beam	No Messages	0,048257 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
808 F48,3*3	Beam	No Messages	0,048233 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
1250 F48,3*3	Brace	No Messages	0,048199 PMM	COMB4	160,078	No Messages	No Messages		
254 F48,3*3	Beam	No Messages	0,048192 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1020 TOZLUK	Beam	No Messages	0,048189 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
587 KALAS	Beam	No Messages	0,048085 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
793 KALAS	Beam	No Messages	0,048071 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
794 KALAS	Beam	No Messages	0,048047 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
145 KALAS	Beam	No Messages	0,04802 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
922 TOZLUK	Beam	No Messages	0,048007 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
410 F48,3*3	Brace	No Messages	0,048005 PMM	COMB7	160,078	No Messages	No Messages		
580 KALAS	Beam	No Messages	0,047949 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
918 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04791 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1021 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047887 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
923 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047862 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
919 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047855 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
682 F48,3*3	Beam	No Messages	0,047833 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1026 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047803 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1024 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047781 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
373 KALAS	Beam	No Messages	0,04778 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
891 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04777 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
917 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047747 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
920 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047712 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1393 KALAS	Beam	No Messages	0,047705 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
374 KALAS	Beam	No Messages	0,047699 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1406 KALAS	Beam	No Messages	0,047668 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
775 KALAS	Beam	No Messages	0,047665 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
916 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047659 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
921 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04765 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
559 KALAS	Beam	No Messages	0,047626 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1023 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047621 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1025 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047617 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1022 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047562 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1391 KALAS	Beam	No Messages	0,047507 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1404 KALAS	Beam	No Messages	0,047476 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
166 KALAS	Beam	No Messages	0,04744 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
770 KALAS	Beam	No Messages	0,047429 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1425 KALAS	Beam	No Messages	0,047411 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1389 KALAS	Beam	No Messages	0,047404 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
146 KALAS	Beam	No Messages	0,047386 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
584 KALAS	Beam	No Messages	0,047368 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
583 KALAS	Beam	No Messages	0,047345 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1347 KALAS	Beam	No Messages	0,047339 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1402 KALAS	Beam	No Messages	0,047325 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1360 KALAS	Beam	No Messages	0,047297 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
355 KALAS	Beam	No Messages	0,047257 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
350 KALAS	Beam	No Messages	0,047239 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
140 KALAS	Beam	No Messages	0,047225 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
915 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047217 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1438 KALAS	Beam	No Messages	0,047202 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
914 TOZLUK	Beam	No Messages	0,047194 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
564 KALAS	Beam	No Messages	0,047159 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
161 KALAS	Beam	No Messages	0,047125 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1417 KALAS	Beam	No Messages	0,047101 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
585 KALAS	Beam	No Messages	0,047072 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
563 KALAS	Beam	No Messages	0,047068 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
262 F48,3*3	Beam	No Messages	0,047026 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1378 KALAS	Beam	No Messages	0,047025 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
562 KALAS	Beam	No Messages	0,046983 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
582 KALAS	Beam	No Messages	0,046958 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
816 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046936 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
472 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046921 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
796 KALAS	Beam	No Messages	0,046888 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
791 KALAS	Beam	No Messages	0,046883 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
167 KALAS	Beam	No Messages	0,046863 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
887 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046818 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
160 KALAS	Beam	No Messages	0,046774 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
815 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046713 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
886 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04671 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1367 KALAS	Beam	No Messages	0,046695 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1432 KALAS	Beam	No Messages	0,046662 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
561 KALAS	Beam	No Messages	0,046659 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
371 KALAS	Beam	No Messages	0,046645 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
708 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046606 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
376 KALAS	Beam	No Messages	0,046584 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
139 KALAS	Beam	No Messages	0,046559 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
709 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046554 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
817 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046548 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
712 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046508 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1399 KALAS	Beam	No Messages	0,04646 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
675 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046445 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1363 KALAS	Beam	No Messages	0,04644 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
889 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046428 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
810 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046423 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
890 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046422 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
707 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046419 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
710 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046407 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
713 TOZLUK	Beam	No Messages	0,0464 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
811 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046399 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
812 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046396 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
814 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046379 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1428 KALAS	Beam	No Messages	0,046375 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
813 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046365 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
465 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046364 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
799 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046363 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
1386 KALAS	Beam	No Messages	0,046362 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
255 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046312 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
164 KALAS	Beam	No Messages	0,046294 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
711 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04629 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
456 KALAS	Beam	No Messages	0,046278 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
144 KALAS	Beam	No Messages	0,046277 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
706 TOZLUK	Beam	No Messages	0,046246 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
888 F48,3*3	Beam	No Messages	0,046233 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
457 KALAS	Beam	No Messages	0,046225 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
666 KALAS	Beam	No Messages	0,046224 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
246 KALAS	Beam	No Messages	0,046214 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
667 KALAS	Beam	No Messages	0,046204 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
142 KALAS	Beam	No Messages	0,046201 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
143 KALAS	Beam	No Messages	0,04619 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
247 KALAS	Beam	No Messages	0,046173 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
455 KALAS	Beam	No Messages	0,046153 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1373 KALAS	Beam	No Messages	0,046143 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
673 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04611 PMM	COMB5	95,4	No Messages	No Messages		
163 KALAS	Beam	No Messages	0,04611 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
665 KALAS	Beam	No Messages	0,046097 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
670 KALAS	Beam	No Messages	0,046095 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
141 KALAS	Beam	No Messages	0,046077 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
669 KALAS	Beam	No Messages	0,046068 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
875 KALAS	Beam	No Messages	0,046067 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1412 KALAS	Beam	No Messages	0,046047 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
245 KALAS	Beam	No Messages	0,046037 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
668 KALAS	Beam	No Messages	0,046021 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
880 KALAS	Beam	No Messages	0,046021 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
165 KALAS	Beam	No Messages	0,046013 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
876 KALAS	Beam	No Messages	0,045974 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
874 KALAS	Beam	No Messages	0,045938 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
878 KALAS	Beam	No Messages	0,045928 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
162 KALAS	Beam	No Messages	0,045927 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
879 KALAS	Beam	No Messages	0,045926 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
460 KALAS	Beam	No Messages	0,045886 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
458 KALAS	Beam	No Messages	0,045884 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
608 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045882 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
881 KALAS	Beam	No Messages	0,045874 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
459 KALAS	Beam	No Messages	0,045853 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
671 KALAS	Beam	No Messages	0,045832 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
877 KALAS	Beam	No Messages	0,045828 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
681 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045798 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
705 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045772 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
704 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04577 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
454 KALAS	Beam	No Messages	0,045744 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
664 KALAS	Beam	No Messages	0,045714 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
248 KALAS	Beam	No Messages	0,045681 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
461 KALAS	Beam	No Messages	0,045669 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
809 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045649 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
250 KALAS	Beam	No Messages	0,045641 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
471 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045636 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
249 KALAS	Beam	No Messages	0,045616 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1187 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045578 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
244 KALAS	Beam	No Messages	0,045572 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
261 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04554 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1431 KALAS	Beam	No Messages	0,045506 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1405 KALAS	Beam	No Messages	0,045503 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1392 KALAS	Beam	No Messages	0,04548 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
607 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045479 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1418 KALAS	Beam	No Messages	0,045468 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
818 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045465 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
251 KALAS	Beam	No Messages	0,045454 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1366 KALAS	Beam	No Messages	0,045446 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
256 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045432 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1379 KALAS	Beam	No Messages	0,045431 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1446 KALAS	Beam	No Messages	0,045431 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1433 KALAS	Beam	No Messages	0,045407 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
599 TOZLUK	Beam	No Messages	0,0454 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1444 KALAS	Beam	No Messages	0,045396 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1429 KALAS	Beam	No Messages	0,045366 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1368 KALAS	Beam	No Messages	0,045365 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1403 KALAS	Beam	No Messages	0,045354 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1355 KALAS	Beam	No Messages	0,04535 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1390 KALAS	Beam	No Messages	0,045329 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1407 KALAS	Beam	No Messages	0,045323 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1283 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045322 PMM	COMB3	250	No Messages	No Messages		
1416 KALAS	Beam	No Messages	0,04532 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
676 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045317 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
1364 KALAS	Beam	No Messages	0,045312 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1420 KALAS	Beam	No Messages	0,045299 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1394 KALAS	Beam	No Messages	0,045294 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1381 KALAS	Beam	No Messages	0,045293 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1377 KALAS	Beam	No Messages	0,045291 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1353 KALAS	Beam	No Messages	0,045279 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1442 KALAS	Beam	No Messages	0,045274 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1081 F48,3*3	Beam	No Messages	0,045219 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
873 KALAS	Beam	No Messages	0,045214 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
1427 KALAS	Beam	No Messages	0,045209 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1401 KALAS	Beam	No Messages	0,045194 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
498 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045187 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1388 KALAS	Beam	No Messages	0,045179 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
35 KALAS	Beam	No Messages	0,045173 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1414 KALAS	Beam	No Messages	0,045163 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
1351 KALAS	Beam	No Messages	0,045152 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1362 KALAS	Beam	No Messages	0,04515 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1375 KALAS	Beam	No Messages	0,045144 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
1440 KALAS	Beam	No Messages	0,045113 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
34 KALAS	Beam	No Messages	0,045105 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
497 TOZLUK	Beam	No Messages	0,045058 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
36 KALAS	Beam	No Messages	0,045006 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
663 KALAS	Beam	No Messages	0,045 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
1349 KALAS	Beam	No Messages	0,044977 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1439 KALAS	Beam	No Messages	0,044902 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
499 TOZLUK	Beam	No Messages	0,0449 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
503 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044895 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
260 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044892 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
41 KALAS	Beam	No Messages	0,044883 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
680 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044879 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
902 KALAS	Beam	No Messages	0,044874 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
496 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044868 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
554 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044865 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
466 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04486 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
453 KALAS	Beam	No Messages	0,044849 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
37 KALAS	Beam	No Messages	0,044847 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
502 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044847 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
692 KALAS	Beam	No Messages	0,044823 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
895 KALAS	Beam	No Messages	0,044808 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
606 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044774 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
500 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044752 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1426 KALAS	Beam	No Messages	0,044734 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
685 KALAS	Beam	No Messages	0,044729 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
482 KALAS	Beam	No Messages	0,044728 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
243 KALAS	Beam	No Messages	0,044727 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
1348 KALAS	Beam	No Messages	0,044727 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
258 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044674 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
501 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04467 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
134 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044669 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
467 F48,3*3	Beam	No Messages	0,04465 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
691 KALAS	Beam	No Messages	0,04464 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1361 KALAS	Beam	No Messages	0,044622 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
475 KALAS	Beam	No Messages	0,044621 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
686 KALAS	Beam	No Messages	0,044605 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
272 KALAS	Beam	No Messages	0,044599 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
257 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044578 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
901 KALAS	Beam	No Messages	0,044572 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
896 KALAS	Beam	No Messages	0,044547 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
481 KALAS	Beam	No Messages	0,044541 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
62 KALAS	Beam	No Messages	0,044539 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
40 KALAS	Beam	No Messages	0,044529 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
605 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04451 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
476 KALAS	Beam	No Messages	0,044504 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
494 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044496 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1374 KALAS	Beam	No Messages	0,04448 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
265 KALAS	Beam	No Messages	0,044478 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
495 TOZLUK	Beam	No Messages	0,044451 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1082 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044435 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
271 KALAS	Beam	No Messages	0,044432 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
974 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044408 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
266 KALAS	Beam	No Messages	0,044389 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
55 KALAS	Beam	No Messages	0,044379 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1413 KALAS	Beam	No Messages	0,044375 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
882 KALAS	Beam	No Messages	0,044372 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
470 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044355 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
687 KALAS	Beam	No Messages	0,044343 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1387 KALAS	Beam	No Messages	0,044336 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
690 KALAS	Beam	No Messages	0,044328 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1400 KALAS	Beam	No Messages	0,044326 PMM	COMB6	100	No Messages	No Messages		
677 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044306 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
600 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04428 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
477 KALAS	Beam	No Messages	0,044257 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
480 KALAS	Beam	No Messages	0,044232 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
672 KALAS	Beam	No Messages	0,044228 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1459 KALAS	Beam	No Messages	0,044196 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
678 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044195 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
267 KALAS	Beam	No Messages	0,044187 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
39 KALAS	Beam	No Messages	0,044176 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
897 KALAS	Beam	No Messages	0,044172 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
900 KALAS	Beam	No Messages	0,044167 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
259 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044162 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
462 KALAS	Beam	No Messages	0,044161 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
270 KALAS	Beam	No Messages	0,044157 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
469 F48,3*3	Beam	No Messages	0,044152 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
688 KALAS	Beam	No Messages	0,044149 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
689 KALAS	Beam	No Messages	0,044133 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
61 KALAS	Beam	No Messages	0,044126 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1342 KALAS	Beam	No Messages	0,044113 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
478 KALAS	Beam	No Messages	0,044076 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
38 KALAS	Beam	No Messages	0,044071 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1457 KALAS	Beam	No Messages	0,044068 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
479 KALAS	Beam	No Messages	0,044057 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
56 KALAS	Beam	No Messages	0,044041 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1452 KALAS	Beam	No Messages	0,04404 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
252 KALAS	Beam	No Messages	0,044035 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1455 KALAS	Beam	No Messages	0,044022 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
268 KALAS	Beam	No Messages	0,044016 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
269 KALAS	Beam	No Messages	0,044004 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
894 KALAS	Beam	No Messages	0,044 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
33 KALAS	Beam	No Messages	0,043992 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
898 KALAS	Beam	No Messages	0,043982 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
396 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043971 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
42 KALAS	Beam	No Messages	0,043966 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
899 KALAS	Beam	No Messages	0,04396 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1340 KALAS	Beam	No Messages	0,043948 PMM	COMB6	150	No Messages	No Messages		
684 KALAS	Beam	No Messages	0,043934 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
1453 KALAS	Beam	No Messages	0,043929 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
604 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043914 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1338 KALAS	Beam	No Messages	0,043899 PMM	COMB6	150	No Messages	No Messages		
601 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04389 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1335 KALAS	Beam	No Messages	0,043889 PMM	COMB6	150	No Messages	No Messages		
883 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043885 PMM	COMB6	95,4	No Messages	No Messages		
474 KALAS	Beam	No Messages	0,043883 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
264 KALAS	Beam	No Messages	0,043837 PMM	COMB7	100	No Messages	No Messages		
1336 KALAS	Beam	No Messages	0,043831 PMM	COMB6	150	No Messages	No Messages		
903 KALAS	Beam	No Messages	0,04381 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
394 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043809 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
393 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043806 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
391 TOZLUK	Beam	No Messages	0,0438 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
468 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043798 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
392 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043795 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
395 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043795 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
63 KALAS	Beam	No Messages	0,043785 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
288 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043773 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
679 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043762 PMM	COMB5	57	No Messages	No Messages		
397 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043759 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
379 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043724 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
390 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043721 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
60 KALAS	Beam	No Messages	0,043719 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
287 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04368 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
602 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043676 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
693 KALAS	Beam	No Messages	0,043673 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
603 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043668 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
483 KALAS	Beam	No Messages	0,043647 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
57 KALAS	Beam	No Messages	0,043621 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
273 KALAS	Beam	No Messages	0,043583 PMM	COMB7	150	No Messages	No Messages		
54 KALAS	Beam	No Messages	0,043561 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
388 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043516 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
58 KALAS	Beam	No Messages	0,043452 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
286 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043439 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
59 KALAS	Beam	No Messages	0,043426 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
293 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043376 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
289 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043328 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
290 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043185 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
292 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043177 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
284 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043159 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
291 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043107 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
285 TOZLUK	Beam	No Messages	0,043054 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
764 F48,3*3	Beam	No Messages	0,043051 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
188 TOZLUK	Beam	No Messages	0,042926 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
389 TOZLUK	Beam	No Messages	0,042798 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
43 F48,3*3	Beam	No Messages	0,042667 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
398 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04265 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1076 F48,3*3	Beam	No Messages	0,042599 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
187 TOZLUK	Beam	No Messages	0,042466 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
179 TOZLUK	Beam	No Messages	0,042448 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1077 F48,3*3	Beam	No Messages	0,042193 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
186 TOZLUK	Beam	No Messages	0,042188 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1284 F48,3*3	Beam	No Messages	0,042039 PMM	COMB4	0	No Messages	No Messages		
83 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041892 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
185 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041867 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
77 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041771 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
78 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041753 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
76 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041522 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
74 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041506 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
344 F48,3*3	Beam	No Messages	0,041499 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
1138 F48,3*3	Beam	No Messages	0,041474 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
183 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041352 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1140 F48,3*3	Beam	No Messages	0,041298 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1139 F48,3*3	Beam	No Messages	0,041292 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
182 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04128 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
75 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041232 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
82 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041195 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
184 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041186 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
180 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041158 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
181 TOZLUK	Beam	No Messages	0,041069 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
81 TOZLUK	Beam	No Messages	0,040978 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1118 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040897 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
79 TOZLUK	Beam	No Messages	0,04089 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1120 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040879 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
1141 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040859 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1119 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040856 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
80 TOZLUK	Beam	No Messages	0,040834 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1137 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040824 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1075 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040623 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
1117 F48,3*3	Beam	No Messages	0,040469 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
1136 F48,3*3	Beam	No Messages	0,039998 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
53 F48,3*3	Beam	No Messages	0,039975 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
1142 F48,3*3	Beam	No Messages	0,039966 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1121 F48,3*3	Beam	No Messages	0,039948 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
1116 F48,3*3	Beam	No Messages	0,039339 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
1135 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03903 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1074 F48,3*3	Beam	No Messages	0,038724 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
1143 F48,3*3	Beam	No Messages	0,038036 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1134 F48,3*3	Beam	No Messages	0,037863 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1052 F48,3*3	Beam	No Messages	0,037338 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1054 F48,3*3	Beam	No Messages	0,037163 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
237 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03712 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1049 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036985 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
447 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036849 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1122 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036849 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
759 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036715 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
1248 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036621 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1047 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036564 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1056 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036557 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
930 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036512 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
929 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03649 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
657 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036481 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
931 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036473 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
932 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036353 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1239 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036334 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
969 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036316 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
928 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036291 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
721 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036278 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
720 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036272 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
719 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036221 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
722 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036188 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1247 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036184 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
927 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036153 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1159 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036133 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1161 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036112 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1157 F48,3*3	Beam	No Messages	0,036033 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
926 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03603 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
718 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03603 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1163 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035971 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1154 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035942 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
717 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035909 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1045 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03588 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
716 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03583 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1152 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035825 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
925 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035749 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1150 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035714 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
933 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035681 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
715 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035615 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1148 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035548 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1058 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035546 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1037 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035537 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1165 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03552 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1036 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035479 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1115 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035464 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
723 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035456 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
867 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035453 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1031 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035424 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1032 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035381 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1035 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035357 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1033 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035355 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
1146 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035331 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
509 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035317 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
924 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035292 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1030 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035272 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1034 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035269 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
510 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035233 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
977 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035176 PMM	COMB3	250 No Messages	No Messages			
511 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035153 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1243 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035152 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
714 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035139 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
508 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035138 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1270 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035138 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1244 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035134 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1038 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035106 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1240 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0351 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1043 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035068 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
507 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035054 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1242 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035048 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1268 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035048 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
512 F48,3*3	Beam	No Messages	0,035034 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1251 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034995 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
506 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034973 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1029 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034968 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1245 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034899 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
299 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03487 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1253 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034867 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
827 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034861 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
828 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034856 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1266 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034849 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
300 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034832 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1255 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034823 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1241 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0348 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
301 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034793 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1264 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034776 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1246 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034764 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
505 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034758 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1262 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034751 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1257 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034742 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1259 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034728 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
302 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034704 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
298 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034672 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
617 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03465 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
297 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034624 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
296 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034603 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1060 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034599 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
549 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034594 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
616 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034593 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
819 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034559 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
614 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034514 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
513 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034508 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
295 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034474 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
615 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034462 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
613 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034368 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
953 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034367 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
611 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034342 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
951 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034336 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
955 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034319 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
504 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034315 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
949 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034313 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
612 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034309 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
947 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034293 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
940 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034267 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
944 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034267 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
741 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034264 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
942 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034259 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
739 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034257 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
610 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034252 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
938 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034248 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
743 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034245 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
618 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034245 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
737 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034237 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
936 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034236 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
820 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034235 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
839 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034219 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
734 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034203 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1041 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034198 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
303 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034181 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
732 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034174 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
826 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034166 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
1186 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03416 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
730 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034156 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
837 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034153 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
842 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034126 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
728 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034097 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
294 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034076 PMM	COMB5	100 No Messages	No Messages			
745 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034065 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
844 F48,3*3	Beam	No Messages	0,034006 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
726 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033983 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
835 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033912 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
609 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033891 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
846 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033753 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
821 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033737 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
850 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033737 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
823 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03373 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
89 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033696 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
824 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033696 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
822 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033691 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
831 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033683 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
848 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033681 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
408 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033641 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
833 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033636 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
825 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033607 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
90 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033523 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
399 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03349 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
86 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033489 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
407 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033482 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
85 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033475 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
91 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033446 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
87 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033445 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
683 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033437 PMM	COMB5	23	No Messages	No Messages		
88 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033432 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
92 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033409 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
419 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03339 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
527 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033381 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
524 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033375 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
522 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033371 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
520 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03337 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
533 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033361 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
529 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03335 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
531 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033349 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
518 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03334 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
535 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033318 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
417 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033317 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
872 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033309 PMM	COMB2	250	No Messages	No Messages		
640 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033299 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
638 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03329 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
516 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033288 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
422 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033276 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
84 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033256 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
621 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03324 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
629 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033234 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
317 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033216 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
636 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033211 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
627 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033204 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
93 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033204 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
319 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033203 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
314 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033199 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
321 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033199 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
623 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033197 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
312 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033181 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
323 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033176 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
310 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033164 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
197 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03316 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
424 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033155 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
634 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033154 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
625 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033147 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
194 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033141 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
632 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033123 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
308 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033113 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
400 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033106 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
415 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033069 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
325 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033035 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
190 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033024 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
196 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033022 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
198 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033011 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
306 F48,3*3	Beam	No Messages	0,033005 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
1184 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032992 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
193 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032987 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
191 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032984 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
192 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032925 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
426 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032906 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		
555 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032892 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
195 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03286 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
189 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032844 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
403 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032824 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
404 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032793 PMM	COMB5	150	No Messages	No Messages		
406 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032784 PMM	COMB5	100	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
402 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032783 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
413 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032745 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
405 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032739 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
430 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032737 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
411 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032699 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
428 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032661 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
401 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032654 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1018 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032617 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
253 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032561 PMM	COMB5	23 No Messages	No Messages			
1185 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032493 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
27 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032465 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
209 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032447 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
207 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032421 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
100 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032384 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
102 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032384 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
104 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032378 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
98 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032368 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
107 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032365 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
96 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032333 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
220 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032306 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
975 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032305 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
115 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032301 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
135 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0323 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
113 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032292 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
109 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032287 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
212 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032281 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
111 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032277 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
218 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032274 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
201 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032261 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
205 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032248 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
767 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032242 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
216 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032208 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
203 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032197 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
214 F48,3*3	Beam	No Messages	0,032174 PMM	COMB5	150 No Messages	No Messages			
1285 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03207 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1123 F48,3*3	Beam	No Messages	0,03204 PMM	COMB6	250 No Messages	No Messages			
1179 F48,3*3	Beam	No Messages	0,031871 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
893 F48,3*3	Beam	No Messages	0,031603 PMM	COMB5	57 No Messages	No Messages			
1288 F48,3*3	Beam	No Messages	0,031354 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
339 F48,3*3	Beam	No Messages	0,031263 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1289 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030635 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
765 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030618 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1114 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030551 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
1286 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030441 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
801 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030313 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
662 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030214 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
598 F48,3*3	Beam	No Messages	0,030007 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
345 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029973 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
463 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0299 PMM	COMB5	57 No Messages	No Messages			
1073 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029806 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
1290 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029675 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
473 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029667 PMM	COMB5	57 No Messages	No Messages			
1291 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029544 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
805 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02952 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
758 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029511 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
23 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029487 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
807 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029388 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
803 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029322 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1287 F48,3*3	Beam	No Messages	0,029153 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
381 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02899 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
338 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028916 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
557 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028871 PMM	COMB4	250 No Messages	No Messages			
913 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028823 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
1292 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028822 PMM	COMB3	250 No Messages	No Messages			
1012 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028811 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1016 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028777 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1010 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028763 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
129 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028678 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
590 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028657 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
592 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028631 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1227 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028603 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
596 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028584 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1014 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028566 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
133 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028443 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
387 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028427 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
863 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028415 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
594 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028369 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
385 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028325 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
383 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028218 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
553 F48,3*3	Beam	No Messages	0,028183 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1221 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027995 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
763 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027904 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
28 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027899 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
973 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027812 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
868 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027809 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1223 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027801 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
658 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027714 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
263 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027663 PMM	COMB5	57 No Messages	No Messages			
1225 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027641 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
653 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027588 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
448 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027519 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
238 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027508 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
343 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027478 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
170 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02742 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1009 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027321 PMM	COMB3	0 No Messages	No Messages			
172 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027294 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
176 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027275 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
178 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027218 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
174 F48,3*3	Beam	No Messages	0,027074 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
760 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026938 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
443 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026845 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
904 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026813 PMM	COMB4	0 No Messages	No Messages			
452 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026709 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
233 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026516 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
968 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026488 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
26 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026361 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
347 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026306 PMM	COMB6	250 No Messages	No Messages			
1180 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026269 PMM	COMB6	250 No Messages	No Messages			
654 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026257 PMM	COMB2	0 No Messages	No Messages			
864 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026142 PMM	COMB2	0 No Messages	No Messages			
703 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026089 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
1324 F48,3*3	Beam	No Messages	0,026056 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1332 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025994 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
446 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025915 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
64 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025854 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
236 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025851 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
1328 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02576 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
346 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025697 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
1331 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025667 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
29 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02566 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1327 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025644 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1330 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025622 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
444 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025602 PMM	COMB2	0 No Messages	No Messages			
1329 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025571 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
659 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025524 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
766 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025519 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
550 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025515 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1326 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025459 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
136 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025395 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
656 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025385 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
24 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025383 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
869 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025346 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
866 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025326 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
970 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02527 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1181 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025246 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
556 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025233 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
1325 F48,3*3	Beam	No Messages	0,025077 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1183 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02501 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
548 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024915 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
340 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024894 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
25 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024869 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
976 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02486 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			
1333 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024563 PMM	COMB2	250 No Messages	No Messages			
449 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024553 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
30 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024522 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
694 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024501 PMM	COMB4	0 No Messages	No Messages			
1220 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024459 PMM	COMB5	250 No Messages	No Messages			
445 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024366 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
235 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024361 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
1182 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024344 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
234 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024314 PMM	COMB2	0 No Messages	No Messages			
972 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024291 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
32 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024154 PMM	COMB3	0 No Messages	No Messages			
660 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024142 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
870 F48,3*3	Beam	No Messages	0,024057 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
65 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02394 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
31 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023884 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
66 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023835 PMM	COMB7	250 No Messages	No Messages			
698 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02382 PMM	COMB6	0 No Messages	No Messages			
865 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023795 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
655 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023784 PMM	COMB5	0 No Messages	No Messages			
871 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023743 PMM	COMB7	0 No Messages	No Messages			

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
700 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023741 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
450 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023724 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
73 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02371 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
699 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023707 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
128 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023699 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
239 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023672 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
552 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023648 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
908 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023623 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
697 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023616 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
342 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023611 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
67 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023601 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
910 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023572 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
762 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023566 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
132 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023559 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
71 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023554 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
488 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023523 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
909 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023486 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
72 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023482 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
490 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023464 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
907 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023459 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
70 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023455 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
806 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023455 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
701 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023447 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
489 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023445 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
487 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023381 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
68 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023375 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
911 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023372 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
1222 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023341 PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages		
696 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023335 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
661 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023326 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
69 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023322 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
240 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023246 PMM	COMB5	0	No Messages	No Messages		
278 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023242 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
802 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023237 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
906 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023233 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
491 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023204 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
279 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023186 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
493 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023173 PMM	COMB2	250	No Messages	No Messages		
277 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023159 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
280 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023142 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
486 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023132 PMM	COMB6	250	No Messages	No Messages		
451 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023087 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
1226 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023045 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
1017 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023015 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
386 F48,3*3	Beam	No Messages	0,023006 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
912 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022994 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
589 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022944 PMM	COMB4	0	No Messages	No Messages		
281 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022933 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
591 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022913 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
276 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022903 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
804 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022894 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
702 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02288 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
800 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022876 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1224 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022828 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
382 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022825 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1011 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022799 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
761 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022781 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
595 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02275 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
242 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022715 PMM	COMB2	250	No Messages	No Messages		
593 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022708 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
169 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022689 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
341 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022675 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1015 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022648 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
1013 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022634 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
551 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022614 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
241 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022611 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
380 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022606 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
492 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022559 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
905 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022517 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
384 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022513 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
695 F48,3*3	Beam	No Messages	0,0225 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
130 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022457 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
485 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022456 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
597 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02241 PMM	COMB7	0	No Messages	No Messages		
971 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022396 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
275 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022381 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
177 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022369 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
171 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022263 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
282 F48,3*3	Beam	No Messages	0,02221 PMM	COMB6	0	No Messages	No Messages		
131 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022201 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		
173 F48,3*3	Beam	No Messages	0,022158 PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages		

TABLE: Steel Design 1 - Summary Data - EUROCODE 3-1993

Frame	DesignSect	DesignType	Status	Ratio	RatioType	Combo	Location	ErrMsg	WarnMsg
Text	Text	Text	Text	Unitless	Text	Text	cm	Text	Text
175 F48,3*3		Beam	No Messages	0,022101	PMM	COMB7		0 No Messages	No Messages
484 F48,3*3		Beam	No Messages	0,0221	PMM	COMB4		0 No Messages	No Messages
137 F48,3*3		Beam	No Messages	0,021757	PMM	COMB5	250	No Messages	No Messages
274 F48,3*3		Beam	No Messages	0,020782	PMM	COMB7	250	No Messages	No Messages
283 F48,3*3		Beam	No Messages	0,02003	PMM	COMB6		0 No Messages	No Messages